

Функции ресурса

Редактирование ресурса

Функция позволяет изменить **Имя ресурса**, **Описание**, **Политику**, **Пользовательское** или **Сервисное подключение**.

- Нажмите  в профиле ресурса справа от нужного параметра.

Добавление пользовательского подключения

Функция позволяет добавить одно или несколько пользовательских подключений, доступных для данного ресурса.

- Нажмите **Добавить** на вкладке Пользовательские подключения
- Выберите тип подключения: RDP, SSH, Telnet, либо другое пользовательское подключение и укажите адрес, порт подключения и другие параметры пользовательских подключений

Добавление учётной записи

Функция позволяет добавлять в Indeed PAM локальные учётные записи ресурса, которые могут использоваться для предоставления доступа на ресурс.

- Нажмите **Добавить учётную запись** в профиле ресурса.
- Введите **Имя учётной записи** и **Описание**.

Пароль и SSH-ключ

Если для ресурса сервисное подключение с типом SSH, то при добавлении учётной записи появится возможность генерации или ручного добавления не только пароля, но и SSH-ключа. Также, для таких учётных записей есть возможность не устанавливать пароль, мастер настройки отобразит дополнительный пункт при настройке пароля - **Не задавать**. Ниже будет рассмотрен пример добавления учётной записи ОС *nix. При добавлении учётных записей ОС Windows и СУБД будет отсутствовать пункт **Не задавать** при настройке пароля, и будет отсутствовать страница для генерации или ручной установки SSH-ключа.

Настройка пароля

- Выберите пункт **Не задавать**, **Сгенерировать случайный пароль** или **Задать пароль вручную**.
- Введите пароль или продолжите выбрав пункт **Не задавать** или **Сгенерировать случайный пароль**.

Новый пароль

☐ Не задавать

☒ Сгенерировать случайный пароль

☐ Задать пароль вручную

Пароль

Пароль

Подтверждение пароля

Пароль

☐ Изменить пароль на ресурсе

Назад

Вперед

Настройка SSH-ключа

- Выберите пункт **Не задавать**, **Сгенерировать новый SSH-ключ** или **Задать SSH-ключ вручную**.
- Выберите файл SSH-ключа и введите его пароль или продолжите выбрав пункт **Не задавать** или **Сгенерировать новый SSH-ключ**.
- Завершите добавление учётной записи.

Новый SSH ключ

Не задавать

Сгенерировать новый SSH ключ

Задать SSH ключ вручную

Файл SSH ключа

Выберите файл

...

Пароль

Пароль

Изменить SSH ключ на ресурсе

Назад

Вперед

Проверка соединения с ресурсом

Функция позволяет проверить сетевую доступность ресурса, корректность адреса, имени и пароля сервисной учётной записи.


- Нажмите **Проверить соединение** в профиле ресурса.

Синхронизация

Функция позволяет получить корректное имя ресурса, версию ОС или СУБД, локальные учётные записи ресурса и группы безопасности, в которых они состоят. **Синхронизация** доступна только для ресурсов с настроенным сервисным подключением, иначе функция **Синхронизация** будет отсутствовать в профиле ресурса.

- Нажмите **Синхронизировать** в профиле ресурса.



Учётные записи, которые были добавлены в Indeed PAM при помощи функции

Синхронизировать будут отмечены символом , для продолжения работы с ними потребуется предоставить системе их пароль, или сбросить его на случайное значение. Подробное описание процесса подтверждения учётных записей описано в [статье](#).

Блокировка

Функция позволяет приостановить действие всех разрешений, в которых используется ресурс.

- Нажмите **Заблокировать** в профиле ресурса.

Ресурс будет отмечен символом . Все разрешения, в которых ресурс является участником, будут отмечены символом .

Удаление/восстановление ресурса

Удаление ресурса

- Нажмите **Удалить** в профиле ресурса.

Перед удалением ресурса необходимо удалить все учётные записи, которые были добавлены из удаляемого ресурса.

Восстановление ресурса

- Нажмите **Расширенный поиск** в разделе **Ресурсы**.
- Введите **Имя ресурса** или **Адрес (DNS адрес/IP адрес)** полностью или частично.
- Выберите для поля **Состояние** значение **Удален** и нажмите **Найти**.
- Откройте профиль ресурса и нажмите **Восстановить**.
- Введите причину восстановления и нажмите **Восстановить**.