



Назначенные СКЗИ

СКЗИ может быть закреплено за пользователем при **Назначении устройства** (Тип: Ключевой носитель), при **Выпуске устройства** пользователю (Тип: Ключевой документ, Ключевой носитель), или в любой другой момент времени в разделе **СКЗИ**. Назначенные на пользователя СКЗИ отображаются в его карточке:

Назначенные СКЗИ


Наименование	Серийный номер	Номер экземпляра	Состояние
▶ <input type="checkbox"/> Ключевой носитель - Rutoken ECP	0894130607		Назначено 
▼ <input type="checkbox"/> Ключевой документ	0894130607	688D78EC-0799-4A62-B775-1F7913E04E73	Назначено 

Отметка об изготовлении
Изготовитель: Adm
Номер и дата документа: ВН-127, 04.09.2020 13:52


[+ Добавить СКЗИ](#) [# Редактировать СКЗИ](#) [- Уничтожить/изъять СКЗИ](#)

Печать СКЗИ

Если в систему добавлены **Шаблоны печати** для соответствующего типа СКЗИ, то имеется возможность распечатать СКЗИ по заданным шаблонам:

1. Для печати средства криптографической защиты информации нажмите .
2. Выберите **Шаблон печати** и нажмите **Печать**.

Назначенные СКЗИ

Наименование	Серийный номер	Номер экземпляра	Состояние
▼ <input type="checkbox"/> Лицензия - КриптоПро CSP 5.0	4040Q-73010-KYE6B-N510U-3F07H		Назначено 

Печать СКЗИ

Шаблон печати

Шаблон лицензии ▼




Печать

Отмена

[+ Добавить СКЗИ](#) [# Редактировать СКЗИ](#) [- Уничтожить/изъять СКЗИ](#)

Добавление СКЗИ

1. Нажмите **Добавить СКЗИ** для закрепления нового средства криптографической защиты информации за пользователем.
2. Задайте значения параметров СКЗИ:
 - **Тип** (Дистрибутив, Лицензия, Документация, Ключевой документ, Ключевой носитель, Пользовательский). Обязательно для заполнения.
 - **Описание**. Обязательно для заполнения.
 - **Серийный номер**. Обязательно для заполнения.
 - **Номер экземпляра**. При создании СКЗИ в момент выпуска устройства, устанавливается автоматически имя контейнера, содержащего ключевую пару. Необязательное поле для заполнения.
 - **Номер и дата документа**, на основании которого добавляется СКЗИ. Обязательно для заполнения.
3. Нажмите **Добавить**.

 [Добавить СКЗИ](#)  [Редактировать СКЗИ](#)  [Уничтожить/изъять СКЗИ](#)

Добавить СКЗИ

Тип

Дистрибутив

Описание

КриптоПро CSP 5.0

Серийный номер

4040Q-93010-06E9A-0WNNHK-H2376

Номер экземпляра

4040Q-93010

Номер и дата документа

ВН-321/48

04.09.2020 15:21



Добавить

Отмена

Редактирование СКЗИ

Имеющиеся у пользователя СКЗИ могут быть отредактированы уполномоченным сотрудником: оператором или администратором Indeed CM.

1. Для редактирования выберите средство криптографической защиты информации и нажмите **Редактировать СКЗИ**.

Назначенные СКЗИ

Наименование	Серийный номер	Номер экземпляра	Состояние
<input checked="" type="checkbox"/> Дистрибутив - КриптоПро CSP 5.0	4040Q-93010-06E9A-0WNNK-H2376	4040Q-93010	Назначено

Отметка об изготовлении

Изготовитель: Adm

Номер и дата документа: ВН-321/48, 04.09.2020 15:21

[+ Добавить СКЗИ](#) [+ Редактировать СКЗИ](#) [+ Уничтожить/изъять СКЗИ](#)

Поля, доступные для редактирования:

- Отметка о передаче
- Отметка о возврате
- Отметка о выдаче
- Отметка о подключении
- Примечание
- Дополнительные поля (дополнительные атрибуты, заданные в разделе [Журнал учета СКЗИ](#) Мастера настройки Indeed CM)



Перечень полей указан в соответствии с типовой формой журнала поэкземплярного учета СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов (для органа криптографической защиты информации), утвержденной Приказом ФАПСИ от 13 июня 2001 г. 152.

2. Внесите необходимые изменения и нажмите **Сохранить**.

Уничтожение и изъятие СКЗИ

1. Для уничтожения или изъятия СКЗИ выберите средство криптографической защиты информации и нажмите **Уничтожить/изъять СКЗИ**.
 - Укажите имя сотрудника, выполняющего уничтожение/изъятие СКЗИ.
 - **Номер и дату документа**, на основании которого осуществляется уничтожение /изъятие.
 - Выберите опцию **Использовать повторно** в случае повторного использования СКЗИ (например: при выдаче дистрибутива другому сотруднику).
2. Нажмите **Уничтожить/Изъять**.

[+ Добавить СКЗИ](#) [✎ Редактировать СКЗИ](#) [- Уничтожить/изъять СКЗИ](#)

Уничтожить/изъять СКЗИ

Сотрудник, производивший уничтожение/изъятие

Olga Nikiforova

Номер и дата документа

ВН-541/53

04.09.2020 15:33



☒ Использовать повторно

Уничтожить/Изъять

Отмена