

Изъятие устройства

Отозванное устройство пользователя остается закрепленным за ним и может быть либо заменено (см. раздел **Замена устройства**) либо изъято. Для изъятия устройства пользователя выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку **Пользователи** и выполните поиск пользователя.
2. Перейдите в карточку пользователя, щелкнув по его логину в результатах поиска.
3. Выберите нужное устройство и раскройте информацию о нем.
4. Нажмите **Изъять**.

Назначенные устройства

▼ Rutoken S, 0755398982

Евгений Белов

Отозвано

Заменить

Изъять

Содержимое устройства будет удалено и устройство будет отвязано от пользователя

☒ Устройство доступно

☐ Устройство недоступно (потеряно или повреждено)

☒ Очистить устройство

☐ Инициализировать устройство

Номер документа

Номер документа

Дополнительно

Оставьте поле 'Новый PIN-код пользователя' пустым, если хотите использовать значение, установленное производителем устройства

Новый PIN-код пользователя


Пожалуйста, вставьте устройство и нажмите 'Изъять'

Изъять

Отмена

5. Если устройство доступно, выберите соответствующий пункт, подключите его к рабочей станции и при необходимости выберите опции:

- **Очистить устройство** – После изъятия с устройства удалятся все сертификаты, записанные при помощи Indeed CM. Сертификаты, запросы, ключи, записанные без участия Indeed CM удалены не будут.
- **Инициализировать устройство** – После изъятия с устройства удалятся все имеющиеся на нем данные. Параметры инициализации будут использоваться такие же, как при включении опции **Инициализировать устройство при добавлении**.
- Если при выпуске устройства было создано СКЗИ, то необходимо указать **Номер документа**, на основании которого происходит уничтожение СКЗИ в процессе изъятия.
- Укажите **PIN-код пользователя**, который должен быть установлен на устройстве после его изъятия. Если PIN-код пользователя не будет задан, то после изъятия устройства будет установлен PIN-код, указанный в файле типа устройства.

 PIN-код необходимо устанавливать в том случае, если PIN-код пользователя, указанный в файле типа устройства (см. **Управление типами устройств**), не соответствует требованиям PIN-кода, установленным для данного типа устройства при инициализации в момент выпуска (см. [Параметры инициализации устройства](#)).

6. Подтвердите действие нажатием кнопки **Изъять**.

7. Если устройство недоступно, выберите соответствующий пункт и нажмите **Изъять**.