Ошибки сбора логов и способы их устранения

0x800706BA The RPC server is unavailable

При попытке подключения к удаленному компьютеру.

Возможные причины:

Ошибка может возникать если на удаленном компьютере под управлением Windows Vista и выше остановлена или заблокирована служба **Инструментарий управления Windows (WMI)** (Windows Management Instrumentation (WMI)).

Действия по устранению:

Для запуска службы выполните следующие действия:

- 1. В Панели управления (Control Panel) выберите Брандмауэр Windows (Windows Firewall) > Разрешение взаимодействия с приложением или компонентом в брандмауэре Windows (Allow a program or feature through Windows Firewall).
- 2. Нажмите **Изменить параметры** (Change Settings) и включите опцию **Инструментарий управления Windows (WMI)** (Windows Management Instrumentation (WMI)).

0x000004B3 No network provider accepted the given network path При попытке подключения к удаленному компьютеру.

Возможные причины:

Удаленный компьютер недоступен по сети.

Действия по устранению:

Проверьте параметры сетевого подключения.

0x80070005 Access is denied или The network path is not accessible. Access is denied При попытке подключения к компьютеру.

Возможные причины:

- 1. У пользователя, под учетной записью которого запущен Indeed-Id GetLog, отсутствуют права на чтение и/или изменение ветки реестра Windows, содержащей параметры записи логов.
- 2. У пользователя отсутствуют права на запись в каталог сохранения логов.

Действия по устранению:

Решение 1:

Предоставьте учетной записи пользователя необходимые права на ветру реестра:

- 1. В **Редакторе peecтpa** Windows (Registry Editor) раскройте ветку peecтpa

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Indeed-Id
- 2. Выберите узел **Logging**, вызовите правой кнопкой мыши контекстное меню и выберите пункт **Разрешения** (Permissions).
- 3. В диалоге **Разрешения на логирование** (Permissions for Logging) нажмите **Добавить** (Add) и выберите нужную учетную запись.
- 4. Предоставьте выбранной учетной записи права **Полный контроль** (Full Control) и **Чтение** (Read).
- 5. Для сохранения изменений нажмите **Применить** (Apply). Чтобы изменения в правах вступили в силу, пользователю необходимо выйти из системы и выполнить повторный вход.

Решение 2:

Предоставьте учетной записи пользователя необходимые прав в указанном каталоге.

0x80070035 The network path was not found

При попытке сохранения логов.

Возможные причины:

Недоступен сетевой каталог, используемый для доступа к лог-файлам (по умолчанию используется каталог ADMIN\$\System32\LogFiles).

Действия по устранению:

Проверьте параметры доступа к сетевому каталогу.

0x80070003 The system cannot find the file specified

При попытке сохранения логов.

Возможные причины:

Неверно указан путь к сетевому каталогу для сохранения файлов.

Действия по устранению:

Укажите правильный сетевой путь.