

## Назначение устройства

Назначение устройства пользователю заключается в том, что устройство присваивается указанному пользователю, для того, чтобы он в последствии самостоятельно его выпустил при помощи приложения [Сервис самообслуживания](#) (Self Service).

**!** Одно устройство может одновременно принадлежать только одному пользователю. У одного пользователя может быть несколько устройств. Возможность пользователям самостоятельно назначать себе устройства в сервисе самообслуживания задается администратором в разделе [Поведение](#) политики использования устройств, действующей на пользователя.

Для назначения устройства пользователю выполните следующие действия:

1. Перейдите в карточку пользователя и нажмите **Назначить устройство**.
2. Если устройство доступно, подключите его к компьютеру.
3. Если PIN-код администратора не соответствует значению, заданному производителем (или значению, указанному в **Типе устройства**), то укажите PIN-код администратора для каждой области в разделе **Дополнительно** и нажмите **Назначить**.

### Назначенные устройства

Нет назначенных устройств

[+ Выпустить устройство](#) [+ Назначить устройство](#)

Устройство доступно  
 Устройство недоступно

**Устройство**

ARDS JaCarta 0: IDProtect (X) ▼

[Дополнительно](#) 🔍

**PIN-код администратора**

PIN-код администратора

**PIN-код администратора (ГОСТ)**

PIN-код администратора (ГОСТ)

**Назначить** **Отмена**

4. Если устройство недоступно, но известны его серийный номер и тип, укажите их и нажмите **Назначить**.

## Назначенные устройства

Нет назначенных устройств

[+ Выпустить устройство](#) [+ Назначить устройство](#)

Устройство доступно

Устройство недоступно

**Серийный номер и тип устройства**

5. Назначенное устройство имеет статус **Назначено** в карточке пользователя.

## Отмена назначения устройства

Назначенное пользователю, но ещё не выпущенное устройство можно отозвать.

1. Для отмены назначения устройства перейдите на карточку пользователя, выберите назначенное устройство и нажмите **Отменить назначение**.
2. Если назначенное устройство поддерживает аппаратную криптографию и в системе ведется учет СКЗИ, то укажите **Номер и дату документа** (приказа, распоряжения), в соответствии с которым у пользователя изымается СКЗИ (Тип: Ключевой носитель). Информация об имеющихся в системе средствах криптографической защиты информации располагается в разделе [СКЗИ](#).
3. Подтвердите действие нажатием кнопки **Отменить назначение**.

▼  Rutoken ECP, 0894130607 Назначено

Выпустить **Отменить назначение** Сменить PIN-код администратора 

**Номер и дата документа**



**Отменить назначение**