

Инициализация устройства

Параметры инициализации, задаваемые в интерфейсе Indeed Certificate Manager (требования к длине и сложности пароля, количество попыток ввода до блокировки и т.д.) будут сохранены на устройстве до следующей инициализации.

Для настройки инициализации нажмите **Добавить параметры инициализации** и выберите тип устройства.

Инициализация устройства

 Добавить параметры инициализации

Добавить параметры инициализации

Тип устройства

Rutoken ECP



OK

Отмена

После нажатия на **OK** произойдет переход к списку доступных для изменения параметров инициализации выбранного типа устройств. Установите параметры инициализации и нажмите **Добавить** для сохранения.

 [Добавить параметры инициализации](#)

Добавить параметры инициализации

Тип устройства

Rutoken ECP

Оставьте поле 'PIN-код пользователя' пустым, если хотите использовать значение, установленное производителем устройства

PIN-код пользователя

Минимальная длина PIN-кода

6

Максимальное количество попыток ввода PIN-кода

10

Максимальное количество попыток ввода PIN-кода администратора

3



Пользователь
Администратор
Пользователь и Администратор

Добавить

Отмена








Набор параметров инициализации зависит от типа устройства.

Для редактирования параметров нажмите . Для удаления нажмите .

[+ Добавить параметры инициализации](#)

Тип устройства

| | |
|---------------------|---|
| eToken PRO Java 72K |   |
| JaCarta |   |
| Rutoken ECP |   |

 В случае отсутствия в политике параметров инициализации для любого выпускаемого устройства при включении инициализации будут установлены значения по умолчанию из раздела [Типы устройств](#).