

# Добавление типа устройства

Добавление и удаление типа устройства AirCard выполняется по аналогии с добавлением и удалением типов устройств в **Indeed Certificate Manager**.

1. Для добавления типа устройства перейдите в раздел Конфигурация > **Типы устройств** консоли управления Indeed CM и нажмите **Добавить тип устройства**.
2. Выберите файл типа устройства **AirCard.xml** (располагается в каталоге \IndeedCM.Server-v <версия> \Misc\CardTypes дистрибутива сервера Indeed CM).
  - Если необходимо заменить имеющийся в системе файл типа устройства, отметьте опцию **Заменить существующий**.
3. Нажмите **Добавить**.

## Типы устройств

[+ Добавить тип устройства](#)

### Добавить тип устройства

**Файл типа устройства**

☐ Заменить существующий



Добавить



Отмена

После добавления типа карты в системе отобразится его имя.

## Типы устройств

[+ Добавить тип устройства](#)

Имя
AirCard  

Файл типа устройства по умолчанию содержит предустановленные значения PIN-кодов администратора (**87654321**) и пользователя (**12345678**). Эти значения могут быть изменены после добавления файла устройства в Indeed CM. Для редактирования нажмите , для просмотра PIN-кодов нажмите .

## Типы устройств

 [Добавить тип устройства](#)

Имя

AirCard



### Редактировать тип устройства

Имя

AirCard

PIN-код администратора

••••••••



PIN-код пользователя

••••••••



- ☒ Инициализировать устройство при добавлении
- ☐ Устанавливать неслучайный PIN-код администратора


Сохранить

Отмена


При редактировании устройства доступны следующие опции:



- **Инициализировать устройство при добавлении** – Indeed CM позволяет выполнять инициализацию устройства в процессе добавления. При этом:

- Добавляемое устройство будет очищено.
  - В качестве имени устройства будет задано значение **Empty**.
  - PIN-код администратора будет изменен на случайный (известный только Indeed CM) или указанный в опции **Установить неслучайный PIN-код администратора**.
  - Количество попыток ввода PIN-кода администратора до блокировки будет равно **3**.
  - PIN-код пользователя, его минимальная длина и количество попыток ввода до блокировки будут изменены на указанные в файле типа устройства.
- **Устанавливать неслучайный PIN-код администратора** – если опция выключена, то при добавлении устройства установится случайный и известный только Indeed CM PIN-код. Если опция включена, то при добавлении устройства будет установлен указанный PIN-код.

Для сохранения внесенных изменений нажмите **Сохранить**. Для удаления типа устройства, выберите его в списке, нажмите  и подтвердите действие.

## Типы устройств

 [Добавить тип устройства](#)


Имя
AirCard  

### Удалить тип устройства

Вы уверены, что хотите удалить тип устройства?

Удалить

Отмена

 Удалить **Тип устройства** можно только в том случае, если в Indeed CM нет ни одного устройства этого типа.