Операции с СКЗИ

Добавление, редактирование и уничтожение/изъятие СКЗИ аналогичны таковым в **Карточке пользователя**.

Добавление СКЗИ

СКЗИ может быть создано вручную или автоматически при **Добавленнии устройств**, поддерживающих аппаратную криптографию (Тип: Ключевой носитель), при **Выпуске устройства** пользователю (Тип: Ключевой документ, Ключевой носитель, если устройство выпускается без предварительного добавления в систему).

1. Нажмите **Добавить СКЗИ** для ручного создания нового средства криптографической защиты информации.
2. Задайте значения параметров СКЗИ:
   - **Тип** (Дистрибутив, Лицензия, Документация, Ключевой документ, Ключевой носитель, Пользовательский). Обязательно для заполнения.
   - **Описание**. Обязательно для заполнения.
   - **Серийный номер**. Обязательно для заполнения.
   - **Номер экземпляра**. Необязательное поле для заполнения.
   - **Номер и дата документа**, на основании которого добавляется СКЗИ. Обязательно для заполнения.
3. Нажмите **Добавить**.



Назначение СКЗИ

Изготовленные СКЗИ могут быть закреплены за пользователями.

1. Выберите изготовленные средства криптографической защиты информации (одно или несколько), которые необходимо закрепить за пользователем и нажмите **Назначить СКЗИ**.
2. Выполните поиск пользователя, за которым необходимо закрепить выбранные СКЗИ, и выберите его, нажав **Выбрать**.



3. Нажмите **Назначить**. При этом состояние выбранных СКЗИ будет изменено с **Изготовлено** на **Назначено**. Закрепленные за пользователем СКЗИ будут доступны в его карточке в разделе **Назначенные СКЗИ**.



Редактирование СКЗИ

СКЗИ могут быть отредактированы уполномоченным сотрудником: оператором или администратором Indeed CM.

1. Для редактирования выберите средства криптографической защиты информации (одно или несколько) и нажмите **Редактировать СКЗИ**.

Поля, доступные для редактирования:

- Отметка о передаче
- Отметка о возврате
- Отметка о выдаче
- Отметка о подключении
- Примечание
- Дополнительные поля (дополнительные атрибуты, заданные в разделе **Журнал учета СКЗИ** Мастера настройки Indeed CM)

⚠ Перечень полей указан в соответствии с типовой формой журнала поэкземплярного учета СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов (для органа криптографической защиты информации), утвержденной Приказом ФАПСИ от 13 июня 2001 г. 152.

2. Внесите необходимые изменения и нажмите **Сохранить**.

Уничтожение и изъятие СКЗИ

1. Для уничтожения или изъятия СКЗИ выберите средства криптографической защиты информации и нажмите **Уничтожить/изъять СКЗИ**.
   - Укажите имя сотрудника, выполняющего уничтожение/изъятие СКЗИ.
   - **Номер и дату документа**, на основании которого осуществляется уничтожение /изъятие.
   - Выберите опцию **Использовать повторно** в случае повторного использования СКЗИ (например: при передаче лицензии или дистрибутива другому сотруднику).
2. Нажмите **Уничтожить/Изъять**.