




Инициализация устройства на агенте

Indeed CM позволяет выполнять инициализацию добавленных устройств на клиентском агенте, находящихся в состоянии **Пустое**.


В карточке устройства нажмите **Инициализировать** и выберите опцию **Инициализировать устройство на агенте**:

- Нажмите **Инициализировать**, если PIN-код администратора на устройстве совпадает с сохраненным в хранилище системы.
После выполнения задачи PIN-код администратора на устройстве и в базе не изменится, PIN-код пользователя будет сброшен на значение, указанное в [Типе устройства](#).

<input type="checkbox"/>	Серийный номер	Комментарий	Пользователь	Политика	Состояние	
<input type="checkbox"/>	 0755398982				Пустое	 

Инициализировать

Сменить PIN-код администратора



☒ Инициализировать устройство на агенте

Устройство будет проинициализировано. Все данные на устройстве будут потеряны

Будет создана задача по инициализации устройства

Комментарий

Дефолтное состояние

[Дополнительно ▶](#)

Вставьте устройство и нажмите 'Инициализировать'

Инициализировать

Отмена

- Если PIN-код администратора на устройстве не совпадает с сохраненным в хранилище системы, то укажите его в разделе **Дополнительно**. Задайте **Новый PIN-код пользователя**, если требуется его установить в процессе выполнения инициализации, и нажмите **Инициализировать**.
После инициализации PIN-код администратора в хранилище системы будет заменен на указанное значение.

Инициализировать

Сменить PIN-код администратора

☒ Инициализировать устройство на агенте

Устройство будет проинициализировано. Все данные на устройстве будут потеряны

Будет создана задача по инициализации устройства

Комментарий

Дефолтное состояние

Дополнительно ▼

PIN-код администратора

.....

Новый PIN-код пользователя

.....

Вставьте устройство и нажмите 'Инициализировать'

Инициализировать

Отмена



Для устройств **Rutoken** и **eToken** возможно провести инициализацию с PIN-кодом администратора в состоянии: известный, неизвестный, заблокированный.

- если PIN-код администратора не указан, то после инициализации на устройство будет записан PIN-код, сохраненный в базе Indeed CM
- если PIN-код администратора указан, то после инициализации он будет записан на устройство и в базу Indeed CM